

Witali

Witali KTR-2230 TENS + EMS + Masaj Cihazı

KISACA

Ağrı yönetimi (TENS), kas uyarımı (EMS) ve masaj (Fitness) için 50 programlı, çift kanallı, pille çalışan taşınabilir elektroterapi cihazı. 16 yoğunluk kademesi, 15/30/45 dakika zamanlayıcı ve arka ışıklı LCD ekran.



50 program: TENS (1-20), EMS (21-40), Fitness / masaj (41-50)	2 bağımsız kanal, 4 elektrot pedi	16 kademe (0-16), kanallar ayrı ayarlanır	15, 30 veya 45 dakika
ÇALIŞMA MODLARI	KANAL SAYISI	YOĞUNLUK SEVİYESİ	ZAMANLAYICI



Ürün hakkında

Witali KTR-2230, cilde yapıştırılan elektrot pedleriyle düşük yoğunluklu elektrik uyarısı veren, pille çalışan taşınabilir bir elektroterapi cihazıdır. Tek cihazda üç işlevi birleştirir: ağrı yönetimi için TENS (transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu), kasları çalıştırmak için EMS (elektriksel kas stimülasyonu) ve kasları gevşetip güçlendirmek için Fitness / masaj programları.

TENS cihazı, 4 adet 50 × 50 mm elektrot pedi, 2 bağlantı kablosu, 3 adet AAA pil, saklama kutusu ve Türkçe kullanım kılavuzu. Kılavuzda 28 bölge için elektrot yerleşim önerileri ve her mod için önerilen uygulama süreleri yer alır.

Kalp pili veya implante elektronik cihazı olanlar, hamileler, epilepsi ve ciddi kalp hastalığı olanlar, kanser hastaları, ateşli veya enfeksiyon hastalığı olanlar doktora danışmadan kullanmamalıdır. Elektrotları boyun önüne, başa, göğsün iki yanına aynı anda, açık yara veya tahriş olmuş cilde yerleştirmeyin; araç kullanırken ve banyoda kullanmayın. Uygulama bölgesi, süresi ve yoğunluk için doktorunuza ya da fizyoterapistinize danışın.

Öne çıkanlar

- 50 program** TENS modları (1-20) bel, sırt, boyun, omuz, diz ve ayak ağrısı gibi bölgelere göre; EMS modları (21-40) kas spazmını gidermek ve kasları uyarmak için; Fitness modları (41-50) kas tonusunu artırmak için.
- Çift bağımsız kanal** 2 kanal ve 4 elektrot pediyle iki bölgeye aynı anda uygulama; her kanalın yoğunluğu ayrı ayarlanır.
- 16 yoğunluk kademesi** Uyarı şiddeti 0-16 arasında kademeli artırılıp azaltılır.
- Otomatik ve manuel mod** "A" tuşu programları sırayla otomatik uygular, "M" tuşu ile istediğiniz programı seçersiniz.
- Zamanlayıcı** Seans süresi 15, 30 veya 45 dakika; süre bitince cihaz durur.
- Arka ışıklı LCD ekran** Mod, kalan süre, kanal yoğunlukları ve pil durumu bir bakışta görünür.

Teknik künye

TENS / EMS

Çalışma Modları	50 program: TENS (1-20), EMS (21-40), Fitness / masaj (41-50)
Kanal Sayısı	2 bağımsız kanal, 4 elektrot pedi
Yoğunluk Seviyesi	16 kademe (0-16), kanallar ayrı ayarlanır
Zamanlayıcı	15, 30 veya 45 dakika
Darbe Frekansı	TENS 20-100 Hz, EMS 1-5 Hz, Fitness 2-16 Hz
Güç Kaynağı	3 adet AAA (LR03) 1,5 V pil; DC 4,5 V, 180 mA
Pil Ömrü	Yaklaşık 50 gün (günde 30 dakika kullanımla)
Darbe Genişliği	TENS 120 µs, EMS 200 µs, Fitness 200 µs
Ekran	Mavi arka ışıklı LCD; mod, süre ve kanal yoğunlukları görünür
Ürün Ölçüsü	120 × 55 × 20,4 mm (U × G × Y)
Elektrot Pedi	50 × 50 mm, kendinden yapışkanlı; yaklaşık 150 kullanım
Çalışma Koşulları	+5 - +40 °C, %15-93 bağıl nem
Koruma Sınıfı	IP22, BF tipi uygulanan parça, dahili güç kaynaklı
Kutu İçeriği	TENS cihazı, 4 elektrot pedi (50 × 50 mm), 2 bağlantı kablosu, 3 AAA pil, saklama kutusu, kullanım kılavuzu

KULLANIM & GARANTİ

Garanti 2 yıl

2 yıl

GARANTİ

81 il

SERVİS AĞI

Sürekli

YEDEK PARÇA