Witali

Witali R-C101L TENS + EMS + Masaj Cihazı

KISACA

Ağrı yönetimi (TENS), kas uyarımı (EMS) ve masaj için 59 programlı, çift kanallı, şarj edilebilir combo elektroterapi cihazı. 40 yoğunluk kademesi, 10–90 dakika zamanlayıcı, vücut bölgesi gösteren geniş LCD ekran.

59 program: TENS (10), EMS (9), Masaj (40)

ÇALIŞMA MODLARI

2 bağımsız kanal, 4 elektrot pedi

KANAL SAYISI

40 kademe (0–40), kanallar ayrı ayarlanır

YOĞUNLUK SEVIYESI

10–90 dakika

ZAMANLAYICI

Tusan Motor San. ve Tic. Ltd. Şti.
Balatçık Mah. Anadolu Cad. No.1174/E · Çiğli / İzmir
T +90 232 328 01 20 · info@tusanmotor.com · swemo.com.tr

Ürün hakkında

Witali R-C101L, cilde yapıştırılan elektrot pedleriyle elektrik uyarısı veren, şarj edilebilir bir combo elektroterapi cihazıdır. Tek cihazda üç işlevi birleştirir: geçici ağrı giderimi için TENS (transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu), kasları çalıştırmak ve güçlendirmek için EMS (elektriksel kas stimülasyonu) ve gergin kasları gevşetmek için masaj programları.

Cihaz, 4 adet 50 × 50 mm elektrot pedi, 2 elektrot kablosu, USB şarj kablosu ve Türkçe kullanım kılavuzu. Kılavuzda her program için önerilen frekans, darbe genişliği, süre ve elektrot yerleşim şemaları yer alır.

18 yaş ve üzeri yetişkinler için tasarlanmıştır. Kalp pili, implante defibrilatör veya başka bir metal/elektronik implantı olanlar kesinlikle kullanmamalıdır. Kanser, epilepsi, kalp hastalığı ve serebrovasküler sorunu olanlar, hamileler ve nedeni bilinmeyen ağrısı olanlar doktora danışmadan kullanmamalıdır. Elektrotları boyun önüne, başa, göğse, açık yara veya tahriş olmuş cilde yerleştirmeyin; banyoda, uyurken ve araç kullanırken kullanmayın. Ağrınız beş günden uzun sürerse doktorunuza başvurun.

Öne çıkanlar

- **59 program** Boyun, omuz, kol, sırt, karın, kalça, el, bacak, ayak ve eklem ağrıları için 10 TENS programı; kas güçlendirme, sıkılaştırma ve gevşetme için 9 EMS programı; yoğurma, vurma ve hafif vurma etkili 40 masaj programı.
- **Çift bağımsız kanal** 2 kanal ve 4 elektrot pediyle iki bölgeye aynı anda uygulama; her kanalın yoğunluğu ayrı ayarlanır.
- **40 yoğunluk kademesi** Uyarı şiddeti 0–40 arasında hassasça ayarlanır; elektrot cilde iyi temas etmezse yoğunluk kendiliğinden sıfırlanır.
- **10–90 dakika zamanlayıcı** Seans süresi T tuşuyla ayarlanır; seans geçici olarak duraklatılabilir.
- **Geniş LCD ekran** Seçili mod, uygulanan vücut bölgesi, kalan süre, kanal yoğunlukları ve pil durumu tek ekranda.
- **Tuş kilidi** Kullanım sırasında yanlışlıkla ayar değişmesini önler.

Teknik künye

TENS / EMS

Çalışma Modları	59 program: TENS (10), EMS (9), Masaj (40)
Kanal Sayısı	2 bağımsız kanal, 4 elektrot pedi
Yoğunluk Seviyesi	40 kademe (0–40), kanallar ayrı ayarlanır
Zamanlayıcı	10–90 dakika
Güç Kaynağı	3,7 V şarj edilebilir lityum iyon pil; USB ile şarj (tam şarj yaklaşık 2 saat)
Darbe Frekansı	2–120 Hz
Darbe Genişliği	50–300 µs
Dalga Şekli	Çift fazlı kare dalga
Maksimum Akım	120 mA (500 Ω yükte)
Ekran	Geniş LCD; vücut bölgesi, program, süre ve kanal yoğunlukları görünür
Tuş Kilidi	Var; P tuşuna uzun basarak açılır / kapanır
Otomatik Kapanma	Boşta 1 dakika sonra
Ürün Ölçüsü	134 × 64 × 17 mm
Ağırlık	Yaklaşık 104 g
Elektrot Pedi	50 × 50 mm, kendinden yapışkanlı; genellikle 15 kullanımda yenilenmeli
Çalışma Koşulları	5–40 °C, %15–93 bağıl nem
Koruma Sınıfı	IP22, BF tipi uygulanan parça
Kutu İçeriği	Cihaz, 4 elektrot pedi (50 × 50 mm), 2 elektrot kablosu, USB şarj kablosu, kullanım kılavuzu

KULLANIM & GARANTİ

Garanti	2 yıl

2 yıl
GARANTİ

81 il
SERVİS AĞI

Sürekli
YEDEK PARÇA